

Luminaria de Emergencia LED



40W
ALTA POTENCIA

4Hrs.



Las luces de emergencia de OPALUX, siempre un paso adelante con la tecnología en sistemas de señalización para emergencias, brindando mejor iluminación y eficiencia en el consumo de energía, ya que las luces ahora son LED, la nueva tecnología en luces que reducen el impacto ambiental y amplían la vida útil del equipo.

FAROS AJUSTABLES



Información Técnica

Marca:	OPALUX
Alimentación:	220VAC
Frecuencia:	60Hz
Potencia:	40W
Tipo de batería:	Plomo Ácido
Voltaje y capacidad de bateri:	12V 7A
Autonomía de batería:	8 Horas (2 Faros)
Tipo de carga:	Automático
Cantidad de LED:	02 (1 x Faro)
Tipo de LED:	COB
Tiempo de vida LED:	20000 - 25000 horas.
Lumen:	1200-1300Lm
Temperatura de color:	6500K
Faro Giratorio:	Sí
Giro de Faro:	180°
Carcasa:	Metal
Opción de Testeo:	Sí
Seguridad:	IP42
Certificación UL:	20150528-E473913

Dimensiones (cm)

Al	L	An
14	30	10



Caja



Advertencia y recomendación de seguridad

La lámpara siempre debe estar conectada al suministro de red eléctrica, de no ser así la batería no podrá cargar completamente, y con el tiempo se descargará provocando que no funcione cuando se necesite.

